

Multifunkciós feszültségteszter Extech VT30

Tulajdonságok

- Könnyen kezelhető, kézreálló forma
- LCD kijelző háttérvilágítással
- AC/DC feszültségmérés
- Szakadásvizsgálat hangjelzéssel
- IP64 tokozás
- LED munkaterület megvilágítás



Ismertető

Feszültség Bargraph lépések	6V / 12V / 24V / 50V / 230V / 400V / 690V
AC feszültségmérés	0 - 480V (pontosság: 1,5% + 5digit)
DC feszültségmérés	0 – 690V (pontosság: 1% + 3digit)
Folyamatosságteszt	0 – 200k Ω -közötti ellenállásértéknél hangjelzés hallható
Fázisforgás teszt	50 – 60Hz
Méréstartomány választás	Automatikus
Polaritás kijelzés	Pozitív / negatív
Alacsony telepfeszültség kijelzés	„BAT” felirat a kijelzőn
Egyvezetékes feszültségteszt	100 – 480V AC között
LCD kijelző	1999 kijelzés, bargraph, háttérvilágítás
Elem	2db 1.5V-os AAA elem
Működési hőmérséklet	-10 - 55°C
Méret / tömeg	240 x 78 x 40mm / 210g