

# DIGITÁLIS MULTIMÉTER FLUKE 175 / 177 / 179

## Tulajdonságok

- TrueRMS Digitális Multiméter (kijelzés: 6.000)
- Feszültség és Áram Mérés AC/DC
- Ellenállásmérés
- Kapacitásmérés
- Frekvenciamérés
- Automata és kézi méréshatár váltás
- 33 szegmenses analóg Bargraph
- Minimum / Maximum / Átlag mérési lehetőség
- Hőmérsékletmérés (Fluke 179)
- Háttérvilágításos LCD kijelző (Fluke 177 & 179)



## Specifikáció Multiméter

	Maximum	Felbontás	Pontosság
DC V	1000V (Fluke 175: $\pm 0.15\% + 2d$ )	1mV	$\pm 0.09\% + 2d$
AC V	1000V	1mV	$\pm 1.0\% + 3d$
DC A	10A	1mA	$\pm 1.0\% + 3d$
AC A	10A	0.01A	$\pm 1.5\% + 3d$
Ellenállás	50M $\Omega$	0.1 $\Omega$	$\pm 0.9\% + 1d$
Kapacitás	10.000 $\mu$ F	1nF	$\pm 1.2\% + 2d$
Frekvencia	100kHz	0.01Hz	$\pm 0.1\% + 1d$
Hőmérsékletmérés	-40 $^{\circ}$ C – 400 $^{\circ}$ C (Fluke 179)	0.1 $^{\circ}$ C	$\pm 1.0\% + 10d$
Dióda és Szakadásvizsgálat	Van		

Információk	Méret	85 mm (Szélesség) x 190 mm (Hosszúság) x 45 mm (Magasság)
	Kijelző	LCD 6000 kijelzés
	Súly	420 gramm
	Tartozékok	Magyar és Angol nyelvű használati utasítás, Mérőkábel, 9V-os elem, 80BK hőelem (Fluke 179)