

5.5 digités asztali multiméter FLUKE 8808A

Tulajdonságok

- 5.5 digités multiméter 0.015% DCV alappontossággal
- Alacsony impedanciájú kis árammérési tartomány a szivárgóáram mérésére
- Négyvezetékes ellenállásmérési lehetőség



Ismertető

Fluke 8808A	
Kijelző	VFD multiszegmenses
Felbontás	5.5 digit
Mérések	V AC, V DC, I AC, I DC, Ω, Folyamatosság, diódateszt
Kiegészítő mérések	2X4 vezetékes ellenállásmérés, Frekvencia, Szivárgóáram
Analitikai funkció	Határérték összehasonlítás
Matematikai funkciók	dBm, dB, Min / Max
Interfészek	RS-232, USB opcionális adapterrel
Programozási nyelv / mód	Egyszerűsített ASCII, Fluke 45
Biztonsági kategória	1000V CATI / 600V CATII

Specifikáció	Méréstartomány	Felbontás	Pontosság (%)
DC feszültség	200mV – 1000V	1μV	0.015
AC feszültség (10Hz-100kHz)	200mV – 750V	1μV	0.2
DC áram	200μA – 10A	1nA	0.02
AC áram (20Hz – 2kHz)	20mA – 10A	100μA	0.3
Ellenállás (2x4 vezeték)	200Ω - 100MΩ	1mΩ	0.02
Frekvencia	20Hz – 1MHz	0.1mHz	0.01

Méret / tömeg 88 x 217 x 297 mm / 2.1 kg

Tartozékok Hálózati kábel, TL71 tesztkábel készlet, tartalék biztosíték