

# AUTÓS DIGITÁLIS MULTIMÉTER KÉSZLET FLUKE 88V/A

## Tulajdonságok

- Digitális Multiméter 4 1/2 digit (20.000 kijelzés)
- Feszültség és Áram mérés AC/DC
- Ellenállásmérés
- Kapacitásmérés
- Frekvenciamérés
- Hőmérsékletmérés
- Dióda, szakadásvizsgálat
- Milliszekundumos impulzus szélességmérés injektorokhoz
- Kitöltési tényező mérés karburátorokhoz
- RPM80 mérőfej gyújtásvizsgálathoz
- Analóg Bargraph
- Minimum / Maximum / Átlag / Riasztási érték mérési lehetőség
- Háttérvilágításos LCD kijelző
- Élettartam garancia



## Specifikáció

Multiméter	Fluke 88 V/A		
	Tartomány	Felbontás	Pontosság
DC V	1000V	0.1mV	0.1%
AC V	1000V (5kHz)	0.1mV	0.5%
DC A	10A	0.1μA	0.4%
AC A	10A	0.1μA	1.2%
Ellenállás	50MΩ	0.1Ω	0.4%
Kapacitás	10mF	0.01nF	1%
Frekvencia	200kHz	0.01Hz	0.005%
Hőmérsékletmérés	1.090°C	0.1°C	1%

Információk	Méretek	86 mm (Szélesség) x 186 mm (Hosszúság) x 32 mm (Magasság)
	Kijelző	LCD 20.000 kijelzés
	Súly	360 gramm
	Tartozékok	Magyar és Angol nyelvű használati utasítás, H80M tartó műszerasztó hordfüllel (TPAK), TL224 mérőkábel, TP220 mérőkábel, AC285 mérőcsipesz, RPM80 szett, 80BK hőmérőfej, C800 hordtáska